

BrightSign HD6 HD1026 - Digital Signage-Player - BrightSign OS - 4K UHD (2160p)

60 BpS - HDR

Gruppe	Zubehör POS-Geräte
Hersteller	BrightSign
Hersteller Art. Nr.	HD1026
EAN/UPC	0854529008319



Beschreibung

BrightSign HD6 HD1026 - Digital Signage-Player - BrightSign OS - 4K UHD (2160p) - 60 BpS - HDR

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BrightSign HD6 HD1026 - Digital Signage-Player
Gerätetyp	Digital Signage-Player
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.5 cm x 18.59 cm x 1.92 cm
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Auflösung	4K UHD (2160p) - 60 BpS - HDR
Schnittstellen	Gigabit Ethernet, HDMI, Infrarot, seriell, USB
Standbildformate	BMP, JPEG, PNG
Audioformate	WAV, AAC, MP3
Wiedergabeformate	H.265, HEVC, H.264, AVC, VP9, MP4, MOV, MKV, WEBM, TS, MPEG, PS, AVI, MPEG-4, MPEG-2
OS im Lieferumfang	BrightSign OS

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Digital Signage-Player
Breite	20.5 cm
Tiefe	18.59 cm
Höhe	1.92 cm
Gewicht	590 g
OS im Lieferumfang	BrightSign OS
Schnittstellen	Gigabit Ethernet, HDMI, Infrarot, seriell, USB
Schlüsselfunktionen	Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player

Funktionen	10-Bit-Unterstützung, für Wandmontage geeignet, LED-Anzeigen, Reset-Taste, Echtzeituhr
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
	Standbilder
Standbildformate	BMP, JPEG, PNG
	Digital Audio
Audioformate	WAV, AAC, MP3
	Video
Wiedergabeformate	H.265, HEVC, H.264, AVC, VP9, MP4, MOV, MKV, WEBM, TS, MPEG, PS, AVI, MPEG-4, MPEG-2
Auflösung	4K UHD (2160p)
Bildrate	60 BpS
HDR fähig	Ja
	Konnektivität
Verbindungen	Seriell - Mini-Klinkenstecker (vorne) Infrarot - Mini-Klinkenstecker (vorne) Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker (vorne) GPIO - Phoenix-Steckverbinder (vorne) HDMI-Ausgang (hinten) USB - Type A (hinten) LAN (Gigabit Ethernet) (hinten)
	Stromversorgungsgerät
Ausgang	12 V, 3 A
	Software
Software inbegriffen	BrightAuthor, BSN.cloud Networking
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	1.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.