

Snom A5 - Power Injector - Wechselstrom 100-240 V

15.4 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1 - für snom M700

Gruppe	Zubehör Telefone
Hersteller	Snom
Hersteller Art. Nr.	4065
EAN/UPC	4260059581905



Beschreibung

snom A5 - Power Injector - Wechselstrom 100-240 V - 15.4 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1 - für snom M700

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	snom A5 - Power Injector - 15.4 Watt
Gerätetyp	Power Injector - extern
Gewicht	95 g
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	56 V
Leistungskapazität	15.4 Watt
Ausgabeanschlussstellen	1 x RJ-45
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.5 cm x 8 cm x 3.3 cm
Entwickelt für	Snom M700

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Power Injector - extern
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz	47 - 63 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x RJ-45
Ausgangsspannung	56 V
Leistungskapazität	15.4 Watt
Effizienz	75%
Erweiterung/Konnektivität	

Schnittstellen	1 x Gigabit LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Besonderheiten	Überstromschutz, Überspannungsschutz
Kennzeichnung	UL, C-Tick, EN 61000-3-2, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, cULus, SAA
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	4.5 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3.3 cm
Gewicht	95 g
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Snom M700

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.