

ROLINE Industrie - Medienkonverter - 100Mb LAN

100Base-FX - 100Base-TX - ST multi-mode / RJ-45 - bis zu 2 km

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ROLINE
Hersteller Art. Nr.	21.13.1142
EAN/UPC	7611990176656



Beschreibung

Netzwerk-Konverter für den Einsatz in Industrieumgebungen Full Wire Speed Umwandlung des Fast Ethernet Signals Auto-Negotiation 10/100Mbps oder feste Einstellung am Kupferport Auto MDI/MDI-X Link Fault Pass Through Funktion Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten Transparente Umwandlung der 802.1Q VLAN Pakete geringer Strombedarf DIN Hutschienenmontage Betriebsspannung: +7 bis +30VDC : 2,6W (max.) Betriebstemperaturbereich: - 10 °C - +70 °C Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm) Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Roline Industrie - Medienkonverter - 100Mb LAN
Gerätetyp	Medienkonverter - ST multi-mode / RJ-45
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	2 km

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol	100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich	2 km
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Link Fault Pass Through (LFP) Funktion
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q

Erweiterung/Konnektivität**Schnittstellen**

1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
1 x Ethernet 100Base-FX - ST multi-mode weiblich x 2

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.