

Teltonika FMB130 - GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät

128 MB

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Teltonika
Hersteller Art. Nr.	FMB130BSXW01
EAN/UPC	4779027312484



Beschreibung

Teltonika FMB130 - GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät - 128 MB

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Teltonika FMB130 - GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät
Produkttyp	GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät
Integrierter Arbeitsspeicher	128 MB
Receiver	33 Kanäle - Teltonika TM2500
Schnittstelle	Bluetooth, USB 2.0, CAN bus
Antenne	Eingebaut
Besonderheiten	Integriertes GSM-Modul (GSM 850/900/1800/1900), A-GPS-Technologie, SMS-Benachrichtigung, LED-Anzeige, Micro-SIM-Steckplatz, IP41-Support, Beschleunigungsmesser, Kraftstoffüberwachung, GPS-Ruhemodus, Online-Ruhemodus, Ruhemodus, Tiefschlafmodus, Zeitsynchronisation
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.66 cm x 6.5 cm x 2.06 cm
Gewicht	55 g
Lokalisierung	Weltweit

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät
Receiver	33 Kanäle - Teltonika TM2500
Schnittstelle	Bluetooth, USB 2.0, CAN bus
Genauigkeit	Position - 2.5 m
Verfolgungsempfindlichkeit	-165 dBm
Antenne	Eingebaut
Integrierter Arbeitsspeicher	128 MB

Besonderheiten	Integriertes GSM-Modul (GSM 850/900/1800/1900), A-GPS-Technologie, SMS-Benachrichtigung, LED-Anzeige, Micro-SIM-Steckplatz, IP41-Support, Beschleunigungsmesser, Kraftstoffüberwachung, GPS-Ruhemodus, Online-Ruhemodus, Ruhemodus, Tiefschlafmodus, Zeitsynchronisation
	Abrufzeiten
Schnellstart	1sec
Warmstart	25 Sek.
Kaltstart	35 Sek.
	Verbindungen
Schnittstellen	USB 2.0 - Micro-USB Typ B CAN bus Digitaler/analoger Ein-/Ausgang
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
Kapazität	170 mAh
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel
Lokalisierung	Weltweit
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.66 cm
Tiefe	6.5 cm
Höhe	2.06 cm
Gewicht	55 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.