

Makita LXT DMR116 - Baustellenradio

o

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Makita
Hersteller Art. Nr.	DMR116
EAN/UPC	0088381750608



Beschreibung

Wetterfest und wasserresistent. Die perfekte Wahl für die Baustellenumgebung. Dieses Radio kann mit 14,4 V bis 18 V LXT, G-Serie Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita LXT DMR116 - Baustellenradio
Produkttyp	Baustellenradio
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.3 cm x 25.7 cm x 43.1 cm
Gewicht	4.7 kg
Bildschirm	LCD
Uhr	Alarm
Radio	AM/FM
Lautsprecher	1 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Baustellenradio
Schutz	Spritzwassergeschützt, staubresistent
Gehäusematerial	Thermoplastischer Elastomer (TPE)
	Audiosystem
Funktionen	Radio
Eingebaute Uhr	Alarm
Timer	Schlafen, Einschaltverzögerung
Weckmodi	Radio, Alarm, HWS (Humane Wake System)
Funktionen	Traggriff, LXT-Technologie
	Bildschirm
Typ	LCD

	Lautsprechersystem
Lautsprecher	1 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 8 Ohm
Treiberdetails	Lautsprechertreiber: 1 - 76 mm (3")
	Radio
Radio-Tuner	Digital - AM/FM
Tuner-Frequenzbereich	FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 522 - 1710 kHz
Tuneranzeige	LCD-Anzeige
Antennen-Formfaktor	Eingebaut
	Verbindungen
Anschlusstyp	Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP64
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Ausgang	14.4 / 18 V
Stromquelle	Gleichstrom-Adapter, Batterie
	Batterie
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16.3 cm
Tiefe	25.7 cm
Höhe	43.1 cm
Gewicht	4.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.