

JVC KD-X282DBT - Auto - Digital Receiver - im Armaturenbrett

Einzel-DIN - 50 Watt x 4

Gruppe	Car-Hifi
Hersteller	JVC
Hersteller Art. Nr.	KDX282DBT
EAN/UPC	4975769020452



Beschreibung

JVC KD-X282DBT - Auto - Digital Receiver - im Armaturenbrett - Einzel-DIN - 50 Watt x 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	JVC KD-X282DBT - Auto - Digital Receiver - in-dash-Einheit - Einzel-DIN
Produkttyp	Digital Receiver
Integrierte Komponenten	DAB/Radio, USB-Host
Medieninhaltsquelle	USB-Host, Bluetooth
Audio-Formate	WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.2 cm x 10 cm x 5.3 cm
Gewicht	600 g
Formfaktor	Einzel-DIN - in-dash-Einheit
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Klangeffekte	Space Enhancer, Klanglift, Volume Link EQ (Lautstärkeregler)
Equalizer	Digital Graphic - 13-Band
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl	50 Watt x 4
Einzelheiten der Verstärkerausgabe	22 Watt - 4 Ohm - 4 Kanäle
Radio	DAB/DAB+/AM/FM - 24 Programmspeicherplätze

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Digital Receiver
Empfohlene Verwendung	Auto
Formfaktor	Einzel-DIN - in-dash-Einheit
Integrierte Komponenten	DAB/Radio, USB-Host

Medieninhaltsquelle	USB-Host, Bluetooth
Audio-Formate	WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Breite	18.2 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	5.3 cm
Gewicht	600 g
Faceplate-Typ	Abnehmbar
Audiosystem	
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Klangeffekte	Space Enhancer, Klanglift, Volume Link EQ (Lautstärkeregler)
Optionale Fernbedienung	Ja
Bluetooth-Funktionen	Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Bluetooth Audio Codec	SBC, AAC
Equalizer	Ja
Anzeigesteuerelemente	Lautstärkeregler, Lautstärke
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl	50 Watt x 4
Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl	22 Watt x 4
MOSFET Stromversorgung	Ja
Einzelheiten der Verstärkerausgabe	22 Watt - 4 Ohm - 4 Kanäle
Vorverstärker Ausgangsspannung	2.5 V
Bildschirm	LCD Monitor
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe	Weiß auf Schwarz
Schalterbeleuchtungsfarbe	Rot
Funktionen	LCD-Helligkeitsregler, Laufzeitkorrektur, Fernbedienung über Smartphone, integrierter USB-Ladeanschluss, Android-fähig, K2-Technologie, Music Sync. Effect
Equalizer	
Equalizer-Typ	Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder	13-Band
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen	8
Radio	
Typ	DAB/DAB+/AM/FM
Tuner-Frequenzbereich	FM: 87.5 - 108 MHz, LW: 153 - 279 kHz, MW: 531 - 1611 kHz
Anzahl der Programmspeicherplätze	24 Programmspeicherplätze

Speicherplätze für MW-Sender	6 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW-Sender	18
RDS	Ja
Zusätzliche Besonderheiten	DAB radio ready
Verbindungen	
Anschlusstyp	USB (4 PIN USB Type A) Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) Audio Line-Out (RCA Phono x 2)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelmikrofon

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.