

JVC KD-DB922BT - Auto - Receiver (CD) - im Armaturenbrett

Einzel-DIN - 50 Watt x 4

Gruppe	Car-Hifi
Hersteller	JVC
Hersteller Art. Nr.	KDDB922BT
EAN/UPC	4975769023910



Beschreibung

JVC KD-DB922BT - Auto - Receiver (CD) - im Armaturenbrett - Einzel-DIN - 50 Watt x 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	JVC KD-DB922BT - Auto - Receiver (CD) - in-dash-Einheit - Einzel-DIN
Produkttyp	Receiver (CD)
Integrierte Komponenten	DAB/Radio, CD-Player, USB-Host
Medieninhaltsquelle	CD, USB-Host, Bluetooth
Audio-Formate	WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Intelligenter Assistent	Alexa
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.2 cm x 15.6 cm x 5.3 cm
Gewicht	1.3 kg
Formfaktor	Einzel-DIN - in-dash-Einheit
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Klangeffekte	Space Enhancer, Klanglift, Volume Link EQ (Lautstärkeregler)
Equalizer	Digital Graphic - 13-Band
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl	50 Watt x 4
Einzelheiten der Verstärkerausgabe	22 Watt - 4 Ohm
Radio	DAB/DAB+/AM/FM - 24 Programmspeicherplätze

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Receiver (CD)
Empfohlene Verwendung	Auto
Formfaktor	Einzel-DIN - in-dash-Einheit

Integrierte Komponenten	DAB/Radio, CD-Player, USB-Host
Medieninhaltsquelle	CD, USB-Host, Bluetooth
Medientyp	CD-RW, CD-R
Audio-Formate	WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Breite	18.2 cm
Tiefe	15.6 cm
Höhe	5.3 cm
Gewicht	1.3 kg
Faceplate-Typ	Abnehmbar
Audiosystem	
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Klangeffekte	Space Enhancer, Klanglift, Volume Link EQ (Lautstärkeregler)
Optionale Fernbedienung	Ja
Bluetooth-Funktionen	Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Bluetooth-Profil	Handsfree-Profil (HFP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Bluetooth Audio Codec	SBC, AAC
Equalizer	Ja
Anzeigesteuerelemente	Lautstärkeregler, Lautstärke
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl	50 Watt x 4
Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl	22 Watt x 4
MOSFET Stromversorgung	Ja
Einzelheiten der Verstärkerausgabe	22 Watt - 4 Ohm
Vorverstärker Ausgangsspannung	2.5 V
Bildschirm	LCD Monitor
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe	Weiß auf Schwarz
Schalterbeleuchtungsfarbe	Variabel
Funktionen	Laufzeitkorrektur, iPod-/iPhone-geeignet, Fernbedienung über Smartphone, integrierter USB-Ladeanschluss, Unterstützung von 2 Telefonen, Android-fähig, K2-Technologie, kompatibel mit Amazon Alexa
Equalizer	
Equalizer-Typ	Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder	13-Band
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen	8
Audiospezifikationen	
Audiospezifikationen	CD - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz - S/N - 97 dB - Dynamischer Bereich - 90 dB

	Radio
Typ	DAB/DAB+/AM/FM
Tuner-Frequenzbereich	FM: 87.5 - 108 MHz, LW: 153 - 279 kHz, MW: 531 - 1611 kHz
Anzahl der Programmspeicherplätze	24 Programmspeicherplätze
Speicherplätze für MW-Sender	6 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW-Sender	18
RDS	Ja
Zusätzliche Besonderheiten	DAB radio ready
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB (4 PIN USB Type A) Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) 3 x Audio Line-Out (RCA Phono x 2)
	Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent	Alexa
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelmikrofon

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.