

FRITZ! Repeater 3000 AX - Wi-Fi-Range-Extender - 1GbE - Wi-Fi 6 - 2,4 GHz (1 Band)

/ 5 GHz (Dual-Band)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	FRITZ!
Hersteller Art. Nr.	20002988
EAN/UPC	4023125029882



Beschreibung

Mit drei Funkeinheiten, die zusammen einen Datendurchsatz von bis zu 4200 Mbit/s erreichen, sorgt der Repeater für eine stabile Verbindung und maximale Bandbreite für alle angeschlossenen Funkgeräte. Gleichzeitig erhöht der FRITZ!Repeater 3000 AX die Reichweite des WLAN-Netzes und sorgt für eine perfekte Abdeckung bis in den letzten Winkel des Hauses.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	FRITZ! Repeater 3000 AX - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (Dual-Band)
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbps
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm x 14.5 cm x 19 cm
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Breite	9 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	19 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1733 Mbps

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6
Frequenzband	2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (Dual-Band)
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbps
Statusanzeiger	Signalstärke
Leistungsmerkmale	Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wireless Mesh-Support, farbiger LED-Status, Bridge-Modus, 2x2 MIMO-Technologie, 4x4 MIMO-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
	Antenne
Antenne	Intern
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Ethernet 1000 - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 watt
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZ!OS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.