

Metabo ASC 30-36 V - Batterieladegerät - 3 A

Europa - für Metabo BS 14.4 - BS 18 LTX-3 - HS 18 - SB 18 LTX-3 - WPB 36-18; PowerMaxx BS 12

Gruppe	Ladegeräte
Hersteller	Metabo
Hersteller Art. Nr.	627044000
EAN/UPC	4007430215833



Beschreibung

Metabo ASC 30-36 V - Batterieladegerät - 3 A - Europa - für Metabo BS 14.4, BS 18 LTX-3, HS 18, SB 18 LTX-3, WPB 36-18; PowerMaxx BS 12

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Metabo ASC 30-36 V Batterieladegerät
Produkttyp	Batterieladegerät
Entwickelt für	Elektrowerkzeug
Lokalisierung	Europa
Erforderliche Netzspannung	AC 230-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung	14.4 - 36 V
Elektrischer Strom max.	3 A
Unterstützte Batterie	Lithium-Polymer
Entwickelt für	Metabo BS 14.4 MOBILE WERKSTATT, BS 18 LTX-3 BL Q I, BS 18 LTX-3 BL Q I METAL, HS 18 LTX BL 55, HS 18 LTX BL 65, HS 18 LTX BL 75, SB 18 LTX-3 BL I METAL, SB 18 LTX-3 BL Q I, SB 18 LTX-3 BL Q I METAL, WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK; PowerMaxx BS 12 MOBILE WERKSTATT

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Batterieladegerät
Entwickelt für	Elektrowerkzeug
Lokalisierung	Europa
	Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung	AC 230-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung	14.4 - 36 V
Elektrischer Strom max.	3 A
Merkmale	"AIR COOLED"-Ladetechnologie

	Unterstützte Batterie
Technologie	Lithium-Polymer
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Metabo BS 14.4 MOBILE WERKSTATT, BS 18 LTX-3 BL Q I, BS 18 LTX-3 BL Q I METAL, HS 18 LTX BL 55, HS 18 LTX BL 65, HS 18 LTX BL 75, SB 18 LTX-3 BL I METAL, SB 18 LTX-3 BL Q I, SB 18 LTX-3 BL Q I METAL, WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK Metabo PowerMaxx BS 12 MOBILE WERKSTATT

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.