

Makita DMR112 - Baustellenradio

0

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Makita
Hersteller Art. Nr.	DMR112
EAN/UPC	0088381870160



Beschreibung

Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung. Radio kann über FM oder DAB+ empfangen werden. Ein USB-Anschluss dient zum Laden eines Smartphones.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita DMR112 - Baustellenradio
Produkttyp	Baustellenradio
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.3 cm x 28.2 cm x 29.4 cm
Gewicht	4.3 kg
Drahtlose Schnittstellen	Bluetooth
Wiedergabe-Digitalstandards	MP3
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Bildschirm	LCD
Radio	DAB/DAB+/FM
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut
Batterie	1 wiederaufladbar - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Baustellenradio
Schutz	Spritzwassergeschützt
Verbindungsschnittstellen	Bluetooth
Audio-Formate	MP3
	Audiosystem
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Funktionen	DAB-Radio, Radio
Funktionen	Bluetooth Audio Streaming, USB-Ladeport
	Verstärker

Kanalausgabebezahl	2 Kanäle
	Bildschirm
Typ	LCD
	Lautsprechersystem
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut
	Radio
Radio-Tuner	Digital - DAB/DAB+/FM
Tuner-Frequenzbereich	FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174.928 - 239.200 MHz
Tuneranzeige	LCD-Anzeige
Antennen-Formfaktor	Eingebaut
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB (nur Stromversorgung) (4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom)) Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP64
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Ausgang	12 V, 1.2 A
Stromquelle	Gleichstrom-Adapter, Batterie
	Batterie
Batterie	1 wiederaufladbar - Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16.3 cm
Tiefe	28.2 cm
Höhe	29.4 cm
Gewicht	4.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.