

Newland FR50 Pearl - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät

decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Newland
Hersteller Art. Nr.	FR5080-B-20
EAN/UPC	5704174383406



Beschreibung

Newland FR50 Pearl - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - decodiert - USB

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Newland FR50 Pearl - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Scanfeldbreite	5.5 cm - 36 cm
Scan-Elementtyp	CMOS
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.8 cm x 6.18 cm x 6.82 cm
Gewicht	202 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - Desktop-Gerät
Farbe	Schwarz
Barcode	
Schnittstellen Typ	USB
Scanfeldbreite	5.5 cm - 36 cm
Scan-Elementtyp	CMOS
Sensorauflösung	1280 x 800
Skew (Grad)	51
Pitch (Grad)	32
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, Plessey, Micro QR-Code, ITF-14, Standard 2

	of 5, EAN-8, EAN-13, COOP 2 of 5, RSS, China GM Code, Chinese Sensible Code, Code One
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Human Interface Device Profile (HID)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Kennzeichnung	RoHS, IP42, EMC Class B, IEC 62471, FCC Part 15 Class B
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	1530 mW
Erforderlicher elektrischer Strom	306 mA (operating), 173.9 mA (standby)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.8 cm
Tiefe	6.18 cm
Höhe	6.82 cm
Gewicht	202 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.