

JVC Kenwood M-918DAB-H - Microsystem - 2 x 50 Watt

t

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	JVC
Hersteller Art. Nr.	M918DABH
EAN/UPC	0019048229540



Beschreibung

Kenwood M-918DAB-H - Microsystem - 2 x 50 Watt

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kenwood M-918DAB-H - Microsystem
Produkttyp	Microsystem
Audiokanäle	Stereo
Audiospezifikationen	CD 70 dB - 60 dB Verstärker - 30 - 20000 Hz
Herstellereinstellungen des Equalizers	Rock, Jazz, Pop, Classic, Flat
Ausgabeleistung	100 Watt
Quelle	CD, USB-Host, Bluetooth
Medientyp	CD-RW, CD-R, CD-DA
Audioformate	AAC, MP3
Radiosystem	DAB/DAB+/FM - 40 Programmspeicherplätze
Bildschirm	LCD-Anzeige
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - außen
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Microsystem
	Audiosystem
Audiokanäle	Stereo
Funktionen	DAB-Radio, CD- / MP3-Player, Digital Player, Radio, Bluetooth Audio-Empfänger
Quelle	CD, USB-Host, Bluetooth
Medientyp	CD-RW, CD-R, CD-DA

Audioformate	AAC, MP3
Equalizer	Ja
Audiospezifikationen	CD S/N - 70 dB - Dynamischer Bereich - 60 dB Verstärker - Reaktionsbandbreite - 30 - 20000 Hz
Kanalausgabebezahl	2 Kanäle
Ausgabeleistung	50 Watt
Ausgangsleistung/gesamt	100 Watt
Eingangsempfindlichkeit	650 mV
Einzelheiten der Verstärkerausgabe	50 Watt - 6 Ohm - bei 1 kHz - Gesamte harmonische Verzerrung 10% - 2 Kanäle
Tiefenregelung	Ja
Höhenregelung	Ja
	Equalizer
Herstellereinstellungen des Equalizers	Rock, Jazz, Pop, Classic, Flat
	Lautsprechersystem
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - zweiweg - außen - kabelgebunden
Treiberdetails	Lautsprecher: 1 x Woofer-Treiber - 130 mm Lautsprecher: 1 x Tweeter-Driver - 30 mm
Abnehmbare Gitter	Ja
	Radiosystem
Typ	DAB/DAB+/FM - digital
Digital Tuner Band	DAB-III Band
Anzahl der Programmspeicherplätze	40 Programmspeicherplätze
Unterstützte RDS-Funktionen	PTY, PS
	Bildschirm
Anzeigetyp	LCD-Anzeige
	Verbindungen
Anschlüsse	Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	IR-Fernbedienung
Bluetooth-Profile	Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Low Complexity Subband Coding (SBC)
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x T x
H)/Gewicht

Haupteinheit: 26 cm x 26 cm x 11.5 cm / 2 kg

Lautsprechersystem: 17.3 cm x 24 cm x 26.3 cm / 2.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.