

Kenwood Electronics Kenwood CR-ST100S

- Internetradio - 20 Watt

kein Betriebssystem - weiß

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Kenwood Electronics
Hersteller Art. Nr.	CRST100SW
EAN/UPC	0019048230812



Beschreibung

Egal ob Sie ihren Lieblings Radio-Sender ganz klassisch über UKW, das Digitalradio DAB+ oder per Internet-Stream hören wollen, das CR-ST100S unterhält sie auf allen Kanälen bestens! Mit diesen drei Empfangswegen findet man ganz sicher den perfekten Sender für jeden Geschmack!

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kenwood CR-ST100S - Internetradio - kein Betriebssystem
Produkttyp	Internetradio
Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.5 cm x 11.5 cm x 14.5 cm
Gewicht	1.7 kg
Drahtlose Schnittstellen	Wi-Fi, Bluetooth
Wiedergabe-Digitalstandards	MP3
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Ausgabeleistung	20 Watt
Bildschirm	TFT Farbe - 6.1 cm (2.4")
Uhr	Digitaluhr, Alarm, Zeitgeber für Ruhezustand - 2 Alarme
Radio	DAB/DAB+/FM - 20 Programmspeicherplätze
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Internetradio
Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Digital Player-Funktionen	Radio
Farbe	Weiß

Verbindungsschnittstellen	IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2
Bluetooth-Profile	Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Audio-Formate	MP3
Audiosystem	
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Funktionen	DAB-Radio, Radio, Netzwerk-Audioplayer, Internetradio
Internet-Streaming-Dienste	Spotify
Eingebaute Uhr	Digitaluhr, Alarm, Zeitgeber für Ruhezustand
Timer	Schlafen
Anzahl der Alarme	2
Funktionen	USB-Hostfunktion, RDS-Kodierer
Verstärker	
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Bildschirm	
Typ	TFT - Farbe
Diagonalabmessung	6.1 cm (2.4")
Lautsprechersystem	
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Treiberdetails	Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber - 76 mm (3")
Radio	
Radio-Tuner	Digital - DAB/DAB+/FM
Tuner-Frequenzbereich	FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174.928 - 239.2 MHz
Anzahl der Programmspeicherplätze	20 Programmspeicherplätze
Zusätzliche Besonderheiten	DLS (Dynamic Label Service)
Verbindungen	
Anschlusstyp	Audio Line-In USB Kopfhörer
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Stromversorgung	
Ausgang	12 V, 2 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.9 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht	

Breite	24.5 cm
Tiefe	11.5 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	1.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.