

Produktsicherheitsinformationen

Steckregal R3000, B 5155 x H 2278 mm, 5 Regalfelder, 25 Böden höhenverstellbar, bis 100/1500 kg, div. Tiefen

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 121224, 121223, 121222, 121221

Sicherheitshinweise:

- Die maximale Belastbarkeit eines Regals nicht überschreiten. Maximale Belastung pro Boden: 100 kg.
- Zusätzliche Belastung der Regalfelder durch Kreuzverbände beachten (max. 1500 kg).
- Regal stets auf ebenem Untergrund aufstellen und bei Unebenheiten entsprechende Unterlegplatten zur Stabilisierung nutzen.
- Regal nach den Anweisungen aufstellen, verankern und sichern, um Umsturz zu vermeiden. Vermeiden Sie unsachgemäße Verwendung, die zu Verletzungen führen kann.
- Die Montage sollte von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Kinder und unbefugte Personen sollten vom Regal ferngehalten werden.
- Bei Veränderungen der Belastung oder der Regalhöhe die Standfestigkeit erneut prüfen.
- Verwenden Sie Kreuzverbände zur Stabilisierung des Regals.
- Sichere Verankerung des Regals zur Vermeidung von Umkippen.
- Zugängliche Informationen über Sicherheitsanforderungen bereitstellen.
- Regale nicht überladen und regelmäßige Überprüfung der Stabilität durchführen.
- Bei der Montage beachten, dass alle Teile, einschließlich Abschlusskappen, ordnungsgemäß installiert sind.